3. Electrical Parts List

Location no	Code no.	Description	Specifiation	Remarks
	AH26-00225A	TRANS POWER;-,MAX-S530,-,-,230/115V,-,-,	BASIC(EXP),MAX-(Z)S530	
	AH26-00225B	TRANS POWER;-,MAX-S530,-,-,220/110V,-,-,	KOREA,MAX-(Z)S530	
	AH26-00225E	TRANS POWER;-,MAX-S530,-,127V,60Hz	MEXICO,MAX-(Z)S530	
	AH26-00239A	TRANS POWER;-,MAX-S520,-,-,230/115V,-,-,	BASIC(EXP),MAX-S520	
	AH26-00239B	TRANS POWER;-,MAX-S520,-,-,220/110V,-,-,	KOREA,MAX-S520	
	AH26-00239C	TRANS POWER;-,MAX-S520,-,127V,60Hz	MEXICO,MAX-S520	
	AH39-00257A	POWER CORD;CP2,250V,2.5A,1830MM	CP2(VDE)	
	AH39-00258Q	POWER CORD;BS,250V,2.5A,1830MM	BS(U.K)	
	AH39-00257D	POWER CORD;KS,250V,2.5A,1830MM	KS(KOREA)	
	AH39-00258H	POWER CORD;UL/CSA,125V,10A,1830MM	EP2(UL/CSA)	
	AH39-00258H	POWER CORD;IRAM,AP2,125V,10A,1830MM	AP2(ARGENTINA)	
	AH39-00258B	POWER CORD;SAA,AP2,125V,17.5A,1830MM	AP2(AUSTRALIA)	
	AH39-00320C	CBF COAXIAL CABLE;MAX-L68,110REC,-,1007#	COMMON	
	AH42-20001P	ANT LOOP;-,KS971120-01,18.5UH##10%,-	COMMON	
	AH59-00162A	DECK;CMS300-V	COMMON	
	AH59-00134E	REMOCON-ASSY;,SAMSUNG,-,-,27KEY,	MAX-S520/530,COMMON	
	AH59-00134F	REMOCON-ASSY;SAMSUNG,-,-,27KEY,	MAX-S520/530,LATIN	
	AH59-00134G	REMOCON-ASSY;SAMSUNG,-,-,27KEY,	MAX-ZS530,COMMON	
	AH59-01079C	REMOCON-ASSY;SAMSUNG,-,-,27KEY,	MAX-ZS530,LATIN	
	AH40-00043A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW/LW,RDS,FM87.5~108.0MHz	EUROPE(RDS)	
	AH40-00042A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW/LW,RDS,FM64~108.0MHz	CIS(RDS)	
	AH40-00044A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW,MW520~1720KHz	ASIA(T-BAND)	
	AH40-00045A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW/LW,FM64~108.0MHz	CIS(NO RDS)	
	AH40-00046A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW/LW,FM87.5~108.0MHz	LW BAND	
	AH40-00049A	TUNER-PACK ASSY;FM/MW/SW1/SW2	SW BAND	
	AH97-01099A	**ASSY-ASS'Y CA'DECK;-,MAXS530,**	**AUTO-STOP TYPE**	
	AH39-00022A	LEAD CONNECTOR ASSY;5247#81SHI,EP,ELLDD,		
	AH39-20002D	LEAD CONNECTOR ASSY;5264,-,3P,300MM,2970		
	AH59-01144A	DECK-CASSETTE;ADR268DSW1,A/STOP-,-,DC1		
	AH97-01100A	**ASSY-CA'DECK;-,MAX-S520/S530,ASSY TAPE D**	**AUTO-REVERSE TYPE**	
	6002-000396	SCREW-TAPPING;BH,+,2,M2,L5,ZPC(WHT),SWCH		
	AH39-00021A	LEAD CONNECTOR ASSY;UL1533#28,300MM,-,-		
	AH39-20002D	LEAD CONNECTOR ASSY;5264,-,3P,300MM,2970		
	AH59-01145A	DECK-CASSETTE;ADR268AMW1,A/REV.-,-,DC1		
	AH92-00922A	**ASSY PCB-CD;G3HI-3CD,3.5S**	**COMMON**	
WIC401	1003-001162	IC-MOTOR DRIVER;KA3082,SIP,10PIN,25MIL,D		
WIC402	1003-001162	IC-MOTOR DRIVER;KA3082,SIP,10PIN,25MIL,D		
X201	2802-000211	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,TP,10.0x		
CW103	3708-001131	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;5P,1.25mm,STRAIGHT		
CW101	3708-001252	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;16P,1mm,STRAIGHT-F		
CW105	3708-001438	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25mm,ANGLE,S		
CW107	3711-000906	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,ANGLE,SN		
CW104	3711-003379	CONNECTOR-HEADER;NOWALL,3P,1R,2.5mm,STRA		
CW106	AH39-00060A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,51015-08,51004-08,		
CW102	AH39-20561P	LEAD CONNECTOR ASSY;-,5295,PHR,6P,150mm,		
D301	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T		
ZD301	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,D		
ZD402	0403-000352	DIODE-ZENER;UZ4.7BM,4.7V,4.4-5.0V,500mW,		
ZD401	0403-000361	DIODE-ZENER;UZ6.2BSB,6.2V,5.99-6.24V,500		
Q302	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,		
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,		
Q301	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,		
IC201	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934		
IC301	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;KA9258D,SOP,28P,-,SINGLE		
IC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC		
	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
R117	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
R810	2001-000362	R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
R803	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
R808	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m		
R807	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m		
R302	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
R114	2007-000001	R-CHIP;68KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J3	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J4	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J1	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J10	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J2	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J9	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J8	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J7	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
J5	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R501L	2007-000282	R-CHIP;100KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R501R	2007-000282	R-CHIP;100KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R502L	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R502R	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R201	2007-000290	R-CHIP;100OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
MR2	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R809	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
MR3	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R132	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		

Location no	Code no.	Description	Specifiation	Remarks
R133	2007-000300	R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R108	2007-000308	R-CHIP;10OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R125	2007-000338	R-CHIP;120KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R124	2007-000338	R-CHIP;120KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R110	2007-000409	R-CHIP;15KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R121	2007-000409	R-CHIP;15KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R113	2007-000444	R-CHIP;180KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R206	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R205	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R204	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R208	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R209	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R804	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R811	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R806	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R805	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R207	2007-000468	R-CHIP;1KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R204	2007-000477	R-CHIP;1MOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R118	2007-000477	R-CHIP;1MOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R116	2007-000546	R-CHIP;20KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R210	2007-000572	R-CHIP;220OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R128	2007-000653	R-CHIP;27KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
DR1	2007-000872	R-CHIP;4.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
DR2	2007-000872	R-CHIP;4.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R813	2007-000941	R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R129	2007-000941	R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R123	2007-000941	R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R101	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R102	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R103	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R104	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R120	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R126	2007-001039	R-CHIP;56KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R115	2007-001177	R-CHIP;8.2KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R112	2007-001195	R-CHIP;820KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R105	2007-001208	R-CHIP;82KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R106	2007-001208	R-CHIP;82KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R119	2007-001208	R-CHIP;82KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R127	2007-001208	R-CHIP;82KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R107	2007-001216	R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012		
R301	2008-000140	R-FUSIBLE;2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,3.5x9.4mm		
C804	2202-000243	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;33pF,5%,50V,SL,TP,3.		
C805	2202-000243	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;33pF,5%,50V,SL,TP,3.		
C806	2202-000243	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;33pF,5%,50V,SL,TP,3.		
C603A	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5		
C113	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5		
	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP		
C115	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C116	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C118	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C130	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C131	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C132	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C204	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C205	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C211	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C129	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C124	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012		
C105	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C121	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C134	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C207	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C209	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C213	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C214	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C402	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C401	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C305	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C304	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C103	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C216	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C218	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C126	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C127	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012		
C803	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012		
C119	2203-000802	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C128	2203-000802	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C125	2203-000840	C-CERAMIC,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,2012		
C208	2203-000858	C-CERAMIC,CHIP;0.039NF,5%,50V,C0G,TP,201		
C112	2203-000892	C-CERAMIC,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C111	2203-000892	C-CERAMIC,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C124A	2203-001064	C-CERAMIC,CHIP;56NF,10%,50V,C0G,TP,2012		
C106	2203-001137	C-CERAMIC,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2		
C122	2203-001137	C-CERAMIC,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2		
C203	2203-001223	C-CERAMIC,CHIP;0.82nF,10%,50V,X7R,TP,201		
C102	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C117	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C502L	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C502R	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012		

Location no	Code no.	Description	Specifiation	Remarks
C104	2203-001551	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012		
C201	2203-001619	C-CERAMIC,CHIP;0.027nF,5%,50V,NP0,TP,201		
C202	2203-001619	C-CERAMIC,CHIP;0.027nF,5%,50V,NP0,TP,201		
C215	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C217	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C302	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C303	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C212	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C101	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C107	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C108	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C133	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5		
C123	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm		
C301	2401-001102	C-AL;330uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5mm,5		
C114	2401-001625	C-AL;6.8uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5		
C501R	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm		
C501L	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm		
C120	2401-001968	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm		
C135	2401-001968	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm		
C801	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x9,5mm		
WIC801	AC14-12001G	IC;KA78L05,T,-		
	AH41-00282B	PCB—CD MAIN;G3HI-3CD;G3HI-3CD;CD MAIN,P		
	AH92-01252A	**ASSY PCB;G3HI-3CD/CDP**		**COMMON**
	0205-001368	GREASE;EM-50L MOLYKOTE		
	3302-000159	MAGNET-FERRITE;AC,-,3500-3800G,2.6-3.2MG		
	3710-000544	CONNECTOR-SOCKET;3P,1R,2.5MM,STRAIGHT,SN		
	3809-001034	CABLE-FLAT;30V,80C,170mm,22P,1.25mm,UL28		
	3809-001121	CABLE-FLAT;30V,80C,220MM,16P,1MM,UL2896		
	6003-000276	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L10,ZPC(YEL),SWC		
	AH32-10001F	SENSOR;KPI-L06,-,-,-,-,-		
	AH38-12001A	WIRE-TRAY;UL2896-E-P-1.25,140		
	AH39-20559G	LEAD CONNECTOR ASSY;-,51004-0200,-,2P,10		
	AH41-10455A	PCB-SW;XPC,197*163*1.6T		
	AH41-10456A	PCB-SENSOR;XPC,197*163*1.6T,-,-,-,-,-,-		
	AH60-10051A	SCREW-TAPTITE;-,-,FE,-,B,M3,L8,-,-		
	AH60-10107A	SCREW-TAPTITE;-,-,ZPC2,-,+,M3,L12,-,YEL,		
	AH60-10180A	SCREW-TAP TITE;-,MSWR,M2.6,L10,BWH,+,-,-		
	AH60-10184A	SCREW-TAP TITE;-,-,M2.6,L8,PWH,-,PI10,-,		
	AH61-00225A	BRACKET-CHUCK;CMS-300,SECC T0.8,-,-,-,-		
	AH61-00837A	BASE-MAIN;CMS-300,ABS BLK,-,-,-,-		
	AH63-00068B	SHEET-CHUCK;MAXN75,HYMERON SHEET,0.45,-,		
	AH63-00324A	TRAY-ROULLETE;CMS-300,ABS BLK,-,-,-,-,-,		
	AH63-00325A	TRAY-DISC;CMS-300,ABS BLK,-,-,-,-,-,-		
	AH63-70081C	SHEET-HYMERON;-,T0.3,L39,-,W32,-,DVC500R		
	AH66-10008A	PULLEY-MOTOR;POM,BLK,CMS-CR3		
	AH66-20186A	GEAR-PULLEY;-,POM (M90-44),-,WHT,-,CMS-3		
	AH66-20187A	GEAR-LOAD;-,POM (M90-44),M1.0/0.8,Z14/68		
	AH66-20188B	GEAR-CAM;CMS-300,POM(M90-44),M1/1,Z80/8		
	AH66-20189B	GEAR-TRAY;CMS-300,POM(M90-44),M1/1.5,Z20		
	AH66-20190B	GEAR-CONVERT;CMS-300,POM(M90-44),M1/1.5,		
	AH66-20191A	GEAR-SYNCRO;-,ABS(HF-380),-,Z18,NTR,PCD1		
	AH66-20192A	GEAR-WORM;-,POM (M90-44),M0.5,-,-,PCD4.5		
	AH66-20193A	GEAR-ROULETTE;-,POM (M90-44),M0.8,Z14,-,		
	AH66-30098A	LEVER-LIFTER;-,ABS(BLK),-,-,-,CMS-300D		
	AH66-60034A	BELT-LOAD;-,CR,T1.5,10%,L155.24,BLK,CMS-		
	AH66-80022A	SLIDER-CAM;CMS-300,ABS,T2.5,-,-,NTR,-		
	AH66-90053A	TRAY-CHUCK UNION;CMSA3,ABS,-,-,-,-,BLK,G		
	AH69-20056A	CUSHION-ROULETTE;HYMERON,-,-,-,BLK,CMS-C		
	AH69-20338A	CUSHION-TRAY;-,HYMERON,0.3,PI5.0,-,-,CMS		
	AH69-20342A	CUSHION-MOTOR;-,HYMERON,0.4,37,14,-,-		
	AH73-10031A	RUBBER-CD;RUBBER,-,RCD380,-		
	AH73-10034A	RUBBER-CD(G);SI,-,CMS-300D,40 GREEN		
	AJ59-20150F	**DECK-LDP;CVM55R2/EXP,-,-,-,-**		**COMMON**
	3405-000101	SWITCH-MICRO;1.6V,1A,70gf,SPST		
	3711-000826	CONNECTOR-HEADER;BOX,2P,1R,2mm,ANGLE,SN		
	AH31-10021A	MOTOR-DC;RF-500TB,9VDC/130mA,		
	AH31-12001A	MOTOR-LOADING;FF-030PN-09210		
	AH91-60150C	**ASSY CDP DECK;CMS-D73SG6(U)/JVC,CMS-300D**		**COMMON**
	3409-001078	SWITCH-LEAF;16Vdc,500mA,10gf,SPST		
	AH30-00007A	PICK UP;SOH-AD3,-,-,-,100*80*45,D73SG6		
	AH81-00614A	A/S-SHAFT-PU;-,METAL,-,-,-,-,-		
	AH81-00614B	A/S-SCREW;-,METAL,AJ60-00601D,-,-,-,-		
	AH81-00614C	A/S-SCREW;-,METAL,6003-000294,-,-,-,-		
	AH81-00614D	A/S-WASHER;-,PBT,AJ60-00608A,-,-,-,-		
	AH81-00614E	A/S-GEAR(C);-,PBT,AJ66-00006A,-,-,-,-		
	AH81-00614F	A/S-GEAR(B);-,PBT,AJ66-00005A,-,-,-,-		
	AH81-00614G	A/S-GEAR(A);-,PBT,AJ66-00004A,-,-,-,-		
	AH81-00614H	A/S-MOTOR-FEED;-,-,AJ31-00601E,-,-,-,-		
	AH81-00614J	A/S-MOTOR-PCB ASSY;-,-,AJ41-00601S,-,-,-		
	AH81-00614K	A/S-CONNECTOR;-,-,AJ37-00601A,-,-,-,-		
	AH92-01761A	**ASSY PCB-MAIN;MAX-S530,MAIN PCB**		**COMMON**
	AH81-01110A	A/S-MAIN PCB ASS'Y;MAX-S530,-,-,-,-,-,MA		ASS'Y
	AH81-01110B	A/S-FRONT PCB ASS'Y;MAX-S530,-,-,-,-,-,F		ASS'Y
	AH81-01110C	A/S-POWER PCB ASS'Y;MAX-S530,-,-,-,-,-,P		ASS'Y
JIC1	1201-001899	IC-PREAMP;HA12237F,QFP,40P,7X7MM,-,-,PLA		
AIC1	1201-001956	IC-POWER AMP;STK403-040,-,12P,44MM,-,30D		
BIC1	1204-001621	IC-VOLUME/TONE CONT.;LC75341,DIP,24P,300		
RC2	2201-000546	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,400V,Y5U,BK,16x		
RC1	2201-000546	C-CERAMIC,DISC;4.7nF,20%,400V,Y5U,BK,16x		
PE3	2401-001942	C-AL;3300uF,20%,35V,GP,BK,18x35.5mm		

Location no	Code no.	Description	Specifiation	Remarks
PE2	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM		
PE1	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM		
RFS1	3601-000162	FUSE;250V,1.25A,TIME-LAG,GLASS		
RFS5	3601-000248	FUSE;250V,2A,TIME-LAG,GLASS,5x		
RFS3	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m		
RFS4	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m		
FCW1	3708-000412	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;12P,1.25mm,ANGLE,		
FCW2	3708-001195	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;27P,1.25mm,STRAIGH		
RCW1	3711-000190	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,7.92MM,STRA		
JCW1	3711-000907	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,STRAIGHT,		
CCW1	3711-001137	CONNECTOR-HEADER;BOX,8P,1R,2mm,STRAIGHT,		
JCW3	3711-003107	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2.5mm,STRAIGH		
JCW2	3711-003111	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,2.5mm,STRAIGH		
RCW4	3711-003112	CONNECTOR-HEADER;BOX,8P,1R,2.5mm,STRAIGH		
AJACK1	3716-000209	TERMINAL-BLOCK;,-,-,60V,7A		
MJJ1	3722-000363	JACK-PHONE;9P,6.4PI,AU,BLK,-		MIC JACK(OPTION)
BJ1	3722-000377	JACK-PIN;4P/2C,3.5mm,SN,BLK,#16~22		
JOL1	AH26-00227A	TRANS RF;-,-,-,-,-,-,105KHZ,7.6 X 7.6,-		
JL1R	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,		
JL1L	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,		
RL2	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,		
RL1	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,		
AL4	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-		
AL3	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-		
AL2	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-		
AL1	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-		
PCWA1	AH39-00245A	LEAD CONNECTOR ASSY;MX-G50,#1007,22AWG,U		
ACWA1	AH39-00305A	WIRE HARNESS;MM-L7,-,-,5P,-,-,-,5264,510		
MONO	AH39-50001K	WIRE HARNESS;RING,1007#24,140MM,BLK		
	AH61-00250B	BRACKET-HEAT SINK;MX-J100,SECC 0.8T,-,-,		
	AH62-00023N	HEAT SINK-MAIN;MAX-S720,AL EXTRU SKIVE,-		
	AH62-00042B	HEAT SINK-,4959;MX-K5,AL ,3.0,-,-,-,-,-		
FD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
BD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
BD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
AD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
JD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
JD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
PD14	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
PD15	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,		
RD7	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD10	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD9	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD7	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD6	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD5	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD12	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD11	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD1	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP		
PD1	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T		
PD2	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T		
PD3	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T		
PD4	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T		
PZD6	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,D		
PZD4	0403-000396	DIODE-ZENER;UZP6.8B,6.8V,6.4-7.2V,1W,DO-		
BZD1	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP		
PZD2	0403-000564	DIODE-ZENER;TZP16A,16V,15.3-17.1V,1W,DO-		
PZD1	0403-000564	DIODE-ZENER;TZP16A,16V,15.3-17.1V,1W,DO-		
PZD3	0403-001010	DIODE-ZENER;UZP5.6B,5.6V,5.2-6.0V,1W,DO		
PZD5	0403-001010	DIODE-ZENER;UZP5.6B,5.6V,5.2-6.0V,1W,DO		
JQ3	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,		
JQ3L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,		
JQ4L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,		
JQ4R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,		
FQ1	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T		
JQ6	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T		
CQ4	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T		
AQ4	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9		
AQ3	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9		
AQ2	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9		
PQ5	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2		
PQ4	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2		
CQ3	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2		
JQ5	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2		
PQ4	0501-002176	TR-SMALL SIGNAL;KTD863,NPN,1W,TO-92L,TP,		
JQ7	0501-002176	TR-SMALL SIGNAL;KTD863,NPN,1W,TO-92L,TP,		
PQ6	0504-001123	TR-DIGITAL;KRC103M,NPN,400MW,22K/22K,TO-		
CQ6	0504-001125	2R-DIGITAL;KRC110M,NPN,400MW,4.7K,TO-92M		
CQ7	0504-001125	2R-DIGITAL;KRC110M,NPN,400MW,4.7K,TO-92M		
AQ1	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-		
CQ5	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-		
JQ2	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-		
JR10R	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
JR10L	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
FR3R	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
FR3L	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
FR2R	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
FR2L	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
BR7	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
BR10	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm		
PR24	2001-000020	R-CARBON(S);22ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m		
FR1	2001-000022	R-CARBON(S);33OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M		
BR1	2001-000028	R-CARBON(S);100OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4		
AR11	2001-000028	R-CARBON(S);100OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4		

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks
FR7	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR8	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR28	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR29	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR30	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR6	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
BR4	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
BR5	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
BR6	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR4	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR5	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR9L	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR9R	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR14	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR25	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR6A	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR7A	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR3R	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR3L	2001-000302	R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR14	2001-000331	R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
MR6R	2001-000411	R-CARBON;18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
MR6L	2001-000411	R-CARBON;18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
BR9	2001-000411	R-CARBON;18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
BR8	2001-000411	R-CARBON;18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR9	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR10	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR9	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
MJW71	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR20	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR10	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR20	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR22	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR5	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR6	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR12	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR11	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR16L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR14R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR14L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR3	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR2	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR19	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR2R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR6L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR6R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR2L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR16R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR17L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR17R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR1L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR1R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR18	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR20	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR10	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR11	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR9A	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR13	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR12	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR12	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR21	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
PR16	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
PR15	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
BR3	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
BR2	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR21	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR13	2001-000702	R-CARBON;39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR11	2001-000702	R-CARBON;39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR9A	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
PR17	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR19	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR4	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR1	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
PR21	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR22	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
PR23	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR22	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR8	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR14	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
CR12	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR13	2001-000793	R-CARBON;47OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR10	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR9R	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR9L	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR8	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR7	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR13	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR12	2001-000864	R-CARBON;56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR4R	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR4L	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR7R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR7L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks
JR15R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR15L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
CR7	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR8L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR8R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
PR11	2001-000995	R-CARBON;820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR24	2001-001070	R-CARBON(S);120ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
RR2	2001-001095	R-CARBON(S);2.2Mohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.	
JR26	2001-001096	R-CARBON(S);2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
RR1	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
AR18	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
AR17	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
AR16	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
AR15	2001-001146	R-CARBON(S);4.7ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
PR5	2001-001153	R-CARBON(S);47ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
PR19	2001-001153	R-CARBON(S);47ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
PR18	2001-001153	R-CARBON(S);47ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
PR13	2001-001153	R-CARBON(S);47ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
PR1	2003-000009	R-METAL OXIDE(S);220ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
PR3	2003-000534	R-METAL OXIDE(S);1Kohm,5%,1W,AA,TP,3.3x9	
PR2	2003-000689	R-METAL OXIDE(S);4.7ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
RFR1	2008-000135	R-FUSIBLE;1ohm,5%,1/2W,AA,TP,3.3x9mm	
SR1R	2103-000248	VR-SEMI;200Kohm,30%,1/10W,TOP	
SR1L	2103-000248	VR-SEMI;200Kohm,30%,1/10W,TOP	
PC5	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC6	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC7	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC8	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC4	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
JC19	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC1	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC2	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC3	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
EC11	2201-000300	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,50V,Y5T,TP,5X3MM,	
JC9R	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC9L	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC11	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
BC13	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
BC12	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
FC3	2201-000470	C-CERAMIC,DISC;0.33NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
EC8	2201-000532	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,10%,50V,Y5P,TP,8X3.	
EC7	2201-000532	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,10%,50V,Y5P,TP,8X3.	
AC8	2201-000532	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,10%,50V,Y5P,TP,8X3.	
AC7	2201-000532	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,10%,50V,Y5P,TP,8X3.	
JC5A	2201-000557	C-CERAMIC,DISC;0.47NF,10%,50V,SL,TP,8X3.	
AC2	2201-000557	C-CERAMIC,DISC;0.47NF,10%,50V,SL,TP,8X3.	
AC1	2201-000557	C-CERAMIC,DISC;0.47NF,10%,50V,SL,TP,8X3.	
CC2	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,,-,12.5x4m	
CC1	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,,-,12.5x4m	
AC3	2201-000619	C-CERAMIC,DISC;0.005NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
AC4	2201-000619	C-CERAMIC,DISC;0.005NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
FC1	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
BC1	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
EC10	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
EC9	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
BC9	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
BC8	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
BC10	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
JC16	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
JC18	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
JC8L	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
JC8R	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
EC1	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
EC2	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
EC6	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
JC15	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
ZC1	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
EC5	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
EC3	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
EC4	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
JC5R	2202-000820	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;5.6nF,20%,16V,Y5R,TP	
JC5L	2202-000820	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;5.6nF,20%,16V,Y5R,TP	
JC2R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC2L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC1R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC1L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
BC2	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
AC6	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
AC5	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
BC3	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC6R	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC6L	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC4L	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
BC6	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
BC7	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
FC4R	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC3L	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC3R	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC12	2301-000400	C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC13	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC14	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC10	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
BC5	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks
BC4	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
PE4	2401-000357	C-AL;100UF,0.2,50V,GP,8*12,5MM,SSL	
AE4	2401-000357	C-AL;100UF,0.2,50V,GP,8*12,5MM,SSL	
JE8R	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm	
JE8L	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm	
JE7	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm	
FE1	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm	
AE5	2401-000438	C-AL;10uF,20%,25V,GP,-,5x11,5mm	
AE3	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
PE5	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
PE7	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AE2	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AE1R	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AE1L	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CE1	2401-000830	C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5	
BE7	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE10	2401-000907	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
PE10	2401-001164	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AE6	2401-001164	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE6	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
JE11	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JE2	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JE9	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
PE6	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
FE6	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
FE2R	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
FE2L	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE9R	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE9L	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE3R	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE3L	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE2R	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE1L	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE1R	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
BE2L	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
PE9	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
PE8	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
FE5	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
FE4	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CE3	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE3R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE3L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE1R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
BE4	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CE2	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE1L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE4L	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
BE8R	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
BE8L	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE5L	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE5R	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JE4R	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CL1	2701-000116	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,4.2x9.8mm	
CL2	2701-000179	INDUCTOR-AXIAL;33uH,10%,4.2x9.8mm	
JL2	2701-000298	INDUCTOR-AXIAL;470uH,10%,4.2x9.8mm	
PQ7	AC14-12001G	IC;KA78L05,T,-	
PCB	AH41-00546A	PCB;MAX-S530,####,1 LAYER,-,-,163X	
	AH92-01776A	**ASSY PCB-FRONT CE/NO CE;MAX-S530,FRONT P COMMON**	
UX01	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
UX02	2802-001174	RESONATOR-CERAMIC;10MHZ,0.5%,BK,8X3.5X3M	
USR02	3406-001047	SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5mA,-,12mm	
UCW03	3708-000178	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;16P,1.25mm,ANGLE,S	
UCW02	3708-000454	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25mm,STRAIGH	
UCW01	3708-001195	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;27P,1.25mm,STRAIGH	
UCN01	3711-000820	CONNECTOR-HEADER;BOX,2P,1R,2.5MM,STRAIGH	
UCW04	3711-001009	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2.5mm,ANGLE,S	
HJ01	3722-001061	JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N	
TIC01	AC59-60060A	MODULE REMOCON;GP1U281R,SHARP,38KHZ,-,-	
FLT01	AH07-00097A	VF DISPLAY;HNA-13SM09 ,MAX-S530,118X25,	
UIC01	AH11-00093A	MASK ROM;LC876756C-51L8-E,MAXS520/S530,	
UCN02	AH39-20008L	LEAD CONNECTOR ASSY;5395,5264,2P,-,1061#	
	AH61-00603A	HOLDER-VFD;MAX-L45,ABS 94HB,-,-,-,BLK,-	
UD4	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD30	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD3	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD21	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD20	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD9	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD8	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD7	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD6	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD5	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD13	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD12	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD11	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD10	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD19	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD17	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD15	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD14	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks
UD18	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD16	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UQ01	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
UQ09	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
UQ05	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
UQ04	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
UQ03	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ08	0504-001123	TR-DIGITAL;KRC103M,NPN,400MW,22K/22K,TO-	
UQ07	0504-001123	TR-DIGITAL;KRC103M,NPN,400MW,22K/22K,TO-	
UQ06	0504-001123	TR-DIGITAL;KRC103M,NPN,400MW,22K/22K,TO-	
UQ02	0504-001123	TR-DIGITAL;KRC103M,NPN,400MW,22K/22K,TO-	
UR36	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR34B	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR31	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR72	2001-000119	R-CARBON;680ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR55	2001-000119	R-CARBON;680ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR53	2001-000119	R-CARBON;680ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR57	2001-000221	R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR37	2001-000221	R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR13	2001-000221	R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR59	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR27	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR25	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR58	2001-000258	R-CARBON;1.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR30	2001-000258	R-CARBON;1.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR05	2001-000258	R-CARBON;1.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR43	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR42	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR41	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR23A	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR54	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR60	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR64	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR65	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR48	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR23	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR22	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR20	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR66	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR81	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR80	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR79	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR75	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR74	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR71	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR70	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR67	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR19	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR25	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR24	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR23	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR22	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR21	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR20	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR19	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR18	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR26	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR18	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR17	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR16	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR15	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR30	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR29	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR28	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR27	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR06	2001-000295	R-CARBON;10MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR08	2001-000362	R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR69	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR68	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR47	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR40	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR28	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR26	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR12	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR88	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR51	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR39	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR29	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR24	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR10	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR04	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR09	2001-000508	R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR73	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR52	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR35	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR33	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR46	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR34	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR03	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR62	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR32	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR17	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR08	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks
LR07	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR06	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR05	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR04	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR03	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR02	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR01	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR09	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR16	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR15	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR14	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR14	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR13	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR12	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR11	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
LR10	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR45	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR44A	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR44	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR34A	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR14	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR02	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR63	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR77	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR75A	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR07	2001-000850	R-CARBON;560Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
HR01	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
HR02	2001-000857	R-CARBON;560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR61	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR56	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR01	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR11	2001-000995	R-CARBON;820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR38	2001-000995	R-CARBON;820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR49	2001-000995	R-CARBON;820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
USR01	2103-000341	VR-SEMI;2Kohm,30%,1/10W,TOP	
UC03	2201-000300	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,50V,Y5T,TP,5X3MM,	
UC05	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
UC02	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,5X3	
UC01	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,5X3	
LC01	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,-,-,12.5x4m	
LC02	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,-,-,12.5x4m	
UC04	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
HC04	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
HC03	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
HC02	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
HC01	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UE01	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
LE01	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
LE02	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
UE03	2401-000759	C-AL;220nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
UE02	2401-001355	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,8x11.5mm,5	
UE04	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
HL02	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4mm	
HL01	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4mm	
US15	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US14	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US13	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US12	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US11	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US20	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US19	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US18	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US17	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US16	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US05	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US04	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US03	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US02	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US01	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US10	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US09	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US08	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US07	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US06	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US21	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US29	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US30	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US31	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US32	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US33	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US34	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US28	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US22	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US23	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US24	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US27	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US26	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
US25	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
	AH41-00548A	PCB-FRONT;MAX-S530,PENOL,1 LAYER,-,-,247	

Location no	Code no.	Description Specifiation	Remarks